

Нажмите на клавишу **[F1]**, для выбора псеводимы или идентификатора, а затем нажмите клавишу **[F4]** или введите виртуальную подстроку, и выберите текстовое сообщение: «имя или идентификатор пользователя/группы» для подтверждения;

Если сообщение отправлено успешно, раздается звуковой сигнал, и на экране отображается текстовое сообщение об отражении;

Редактирование сообщений: Примечание: если у вас есть строка темы (получение текстовых сообщений из поштовой программы), вы не можете изменять ее.

1. Нажмите клавиши **[F1-F4]** для редактирования, затем нажмите клавиши **[F1-F4]**:
2. Появится мигающий курсор, отобразится клавиша **[F4]** для ввода сообщений, нажмите клавишу **[F4]** для перезаписи альфа, нажмите кнопку **[F1]** для перенесения вправо, нажмите клавишу **[F4]** чтобы удалить сообщение;
3. После написания нажмите **[F4]** выберите отправить или скопировать;
4. В процессе отправления можно выбрать, нажав клавишу **[F4]** чтобы очистить все;
5. Появится мигающий курсор, выберите рабочую псеводимы или идентификатор, а затем нажмите клавишу **[F4]** или введите виртуальную подстроку;
6. На экране отобразится текстовое сообщение: «имя или идентификатор пользователя/группы» для подтверждения;
7. Если сообщение отправлено успешно, раздается звуковой сигнал, и на экране отображается текстовое сообщение об отражении, или придет оповещение о том, что СМС не доставлено.

Преобразование текста:

1. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы выбрать текст, меню;

2. Нажмите клавиши **[F1-F4]**, чтобы выбрать Сообщение, а затем нажмите клавиши **[F4]** для подтверждения;

3. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы перейти к папке «Входящее», а затем нажмите клавиши **[F4]** для подтверждения;

4. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы просмотреть сообщение. Если сообщение с электронной почты, они будут отображаться в строках;

5. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы выбрать текст, затем снова нажмите клавишу **[F4]** чтобы ответить, удалить или переслать это сообщение;

6. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы выбрать Сообщение, а затем нажмите клавиши **[F4]** для подтверждения;

7. Нажмите клавиши **[F1-F4]** для выбора псеводимы или идентификатора, а затем нажмите клавиши **[F4]** или введите виртуальную подстроку, и выберите текстовое сообщение: «имя или идентификатор пользователя/группы» для подтверждения;

8. На экране отобразится текстовое сообщение: «имя или идентификатор пользователя/группы» для подтверждения;

9. Если сообщение отправлено успешно, раздается звуковой сигнал, и на экране отображается текстовое сообщение об отражении, или придет оповещение о том, что СМС не доставлено.

Удаление входящих сообщений:

1. Нажмите кнопку **[F1-F4]** чтобы выбрать в меню;
2. Нажмите клавиши **[F1-F4]**, чтобы выбрать Сообщение, а затем нажмите клавиши **[F4]** для подтверждения;
3. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы перейти к папке «Входящее», а затем нажмите клавиши **[F4]** для подтверждения;
4. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы просмотреть сообщение. Если сообщение с электронной почты, они будут отображаться в строках;
5. Введите сообщение нажмите **[F4]** выберите удалить или удалить все, а затем нажмите клавиши **[F4]**.

Подтверждение действий:

1. Нажмите клавиши **[F1-F4]** чтобы выбрать в меню;

Данная функция позволяет сохранить ваши данные и уберечь вас от просрочки, включите эту функцию в настройках устройства.

«Dual Tone Multi-Frequency» (DTMF) позволяет использовать радио при наличии помех в радиосети.

1. Нажмите и удерживайте клавишу DTMF

2. Ведите нужный номер.

3. Нажмите клавиши DTMF, отключив все радиосети.

Примечание: при потере радио, вы можете его заблокировать удаленно.

Отключение радио

1. Нажмите клавиши **□**, чтобы войти в меню:

2. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать Контакты, а затем нажмите клавишу **□** для подтверждения.

3. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать контакты и идентификаторы, а затем нажмите клавишу **□** для ярлыка, либо воспользоваться вводом текста для ярлыка.

4. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать радио, а затем нажмите клавишу **□** для подтверждения.

5. На дисплее отображается отключение радио - «голосовым или идентификатором пользователя», а светодиодный индикатор горят красным.

6. Дождитесь подтверждения.

7. В случае успеха раздается звуковой сигнал, и на экране отображается текстовое сообщение об отправке, и придет оповещение о том, что СМС не доставлено.

Использование функции меню

1. Нажмите клавиши **□**, чтобы войти в меню:

2. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать Контакты, а затем нажмите клавишу **□** для подтверждения.

3. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать контакты и идентификаторы, а затем нажмите клавиши **□** для выбора, либо воспользоваться ручным вводом используя те же клавиши.

4. Нажмите клавиши **□**, чтобы выбрать радио, а затем нажмите клавишу **□** для подтверждения.

5. Используйте клавиши **□** для выбора контакта, радио, «голосовым или идентификатором пользователя», а светодиодный индикатор горят красным.

6. Дождитесь подтверждения.

7. Сразу же после успешного отключения радио, на экране отображается текстовое сообщение об отправке, и придет оповещение о том, что СМС не доставлено.

Скинзирование

При скринзировании радио может быть, если логотипа активность на текущем канale, независимо от циркулирующего предварительно запрограммированного сигнала. Светодиод мигает красным цветом, и на экране отображается текстовое сообщение об отправке, и придет оповещение о том, если они находятся на цифровом канале, а в вашем радиостанции блондинет аналоговый канал, радиостанции будут автоматически переключаться с цифрового скринзирования на аналоговый в течение всего звонка. Наоборот.

Типы скринзирования:

1. Ручное скринзирование: в соответствии с предварительно запрограммированной кнопкой включения/выключения скринзирования;

2. Автоматическое скринзирование: когда вы выберете уже активированные каналы автоматического скринзирования в группе контактов, радио будет скринзировать каналы с активированием автоматическим скринзированием;

3. Выберите скринзирование;

4. Нажмите клавиши **□** для скринзирования, а затем нажмите **□**.

4. Если скринзирование отключено, звук отображается, а если скринзирование активировано, звук гаснет.

5. Когда скринзирование активировано, светодиодный индикатор мигает красным и отображает значок скринзирования; или когда скринзирование отключено, светодиодный индикатор гаснет и значок скринзирования не отображается.

Добавление скринзирования

1. Выберите скринзирование;

2. Нажмите клавиши **□**, чтобы войти в меню;

3. Выберите скринзирование;

4. Выберите каналы или добавьте в сеть радиос.

Примечание: при потере радио, вы можете его заблокировать удаленно.

после выбора канала связи.

- **Пароль:**
- **Метод установки:** В линейный пароль на радио. Данную функцию можно включить/выключить в настройках Утилиты > Программы > Пароль.
- **Часы:**
- **Установка настроя в настройках Утилиты > Программы > Время, параллельная при помощи** **междудиапазоном** **и т. д., с. ч.** для просто выбирать часовой пояс с пункта "часовой пояс"
- **Напоминание:**
- **Напоминание можно включить/выключить в настройках Утилиты > Программы > Напоминание.** Выберите дату и время, затем нажмите
- **Информация о радио:**
- **Более подробную информацию можно посмотреть в Утилиты > Программы > Информация.**
- **Изменение ID или номера:**
- **Вы можете изменить номер или ID передачи в Утилиты > Программы > Изменение ID либо в Утилиты > Программы > Изменение номера.**
- **Настройка радио:**
- Конфигурация радио включает в себя:
 - 1. Частота приема;
 - 2. Частота передачи;
 - 3. Название канала;
 - 4. Таймер;
 - 5. СТС/СЛС;
 - 6. Добавить канал;
 - 7. Цветовой код;
 - 8. Время радиоинтеграла;
 - 9. VOK;
 - 10. Tk-Контакт;
 - 11. Стартовая страница;
 - 12. Уровень микрофона.
- **Частота приема и передачи:**
- **Частота приема и передачи можно настроить в Настройки > Частота приема/Частота передачи, и введите нужное значение, затем подтвердите, нажав**
- **Таймер:**
- **Чтобы можно устанавливать, передачи в Настройки > Таймер, установите время 15..30..500 секунду, затем подтвердите, нажав**
- **Название канала:**
- **Чтобы можно изменять, передачи в Настройки > Название канала, введите пароль, а затем при помощи клавишите измените название, затем подтвердите, нажав**
- **СТС/СЛС:**
- **СТС/СЛС можно устанавливать только в аналоговом режиме:**
 - 1. Кодирование CTCS/СЛС;
 - 2. Декодирование СТС/СЛС;
 - 3. Установка и ИД: **все в этом меню выбрать помех – у закрытых видим приветствия не отображаются соответствующие устройства и не включаются динамики. Однако, конфиденциальность разговора останется – это могут услышать люди с рядом, на которой декодер субъекта на прием отключен. Данные функции включаются в Настройки > Цветовой код,**
- **Цветовой код:**
- **Цветовой код – цвет, число, которое является настройкой репитера стандарта DMR. Цвет указывается в списке при программировании канала. Если цвет не установленный, то цвет не будет применяться в списке, и цвета в списке не будет "счищаться" репитер. Перейдите в Настройки > Цветовой код, затем выберите необходимое значение.**
- **Уровень микрофона:**
- **Настройте уровень микрофона, передачи в Настройки > Уровень микрофона, введите пароль, а затем выберите уровень от 0.1 до 10, затем подтвердите, нажав**
- **GPS:**
- **1. Войдите в меню;**
- **2. Войдите в подменю >GPS;**
- **В меню GPS вы можете получить или отправить данные GPS;**

- Ремонт может осуществлять только квалифицированный персонал.
- Радиостанции имеют следующие полевые для работы сложного медицинского технического оборудования:
 - Не храните радиостанции при повышенной температуре и под действием прямых солнечных лучей. При температуре выше +40°C радиостанция может выйти из строя.
 - Не прикасайтесь пальцами к антенне и монитору с экраном.
- При перевозке здания дыма из радиостанции, сразу выключите ее и обратитесь в сервисный центр. Не включайте приемники перед температурой до 40°C.
- Для предотвращения перегрева радиостанции не оставляйте ее в автомобиле на длительное время, это может вызвать небезопасное нагревание радиостанции и повредить ее.
- Техническое обслуживание радиостанций и радиомодемов должны выполняться общие требования, исключающие механические повреждения элементов радиостанции.
- Радиостанции разрешается устанавливать в узлы бортовой транспортации; при этом должны быть применены специальные меры по защите от возможных разрушений устройств и компонентов:
 - Во избежание возможных радиостанций должны быть установлены антистатические устройства для защиты клемм.
 - При перевозках радиостанции должны быть установлены соответствующие меры для их защиты.
- Радиостанции необходимо транспортировать с отключенными аккумуляторами, чтобы предотвратить возможные короткие замыкания и/or взрывы или короткое замыкание.
- Аккумуляторы отдельно упаковываются в изолированную полипропиленовую пленку.
- Аккумуляторные отдельности должны размещаться таким образом, чтобы инструменты и другие материалы не могли попасть на них и не вызвать короткое замыкание.
- Настоящая радиостанция не сертифицирована для непрофессионального использования населением в усилении, не контролируя с точки зрения вредных излучений и предназначена исключительно для профессионального применения. Инструкции, обозначения и предупреждения на радиостанции должны излагаться на языке, который понимают профessionals. настоящая радиостанция излучает радиочастотную энергию, которая способна создавать помехи для работы других устройств и систем. Во избежание таких помех необходимо выключать радиостанцию там, где это требует соответствующие предупреждения.

- нарушение установленных законом РФ «о защите потребителей» сроков устранения недостатков;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение в течение каждого года гарантийного срока в соответствии более чем приходит к единице неоднородному устраниению его различных недостатков.

В случае если при подтверждении идентичности с Базой в требованиях товаар наименование качества, и были выданы предупреждения о недостатках, из которых произошла цена, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услугу квалифицированной диагностики по подтверждению, наладке и ремонту техники, имеющей специфические особенности, которые по технологическим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия гарантирования обслуживания

- Фактический наименование товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантю на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, включая в интернет-магазинах ОАО «Максимстрой», осуществляется в сервисном центре по телефону +7-800-200-85-86
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товаре;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, наименование или не является оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные паспорта и налажки; размеры и параметры оборудования, не соответствующие техническим условиям производителя, либо, не установленные на то компанией-производителем;
- девайсы устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобрены для совместного использования производителем устройства;
- девайсы устройства вызваны эксплуатацией устройства с составом комплекта несанкционированного оборудования;
- обнаружены попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана грибком и насекомыми действиями насекомых, грибком и т.д.;
- неисправность устройства вызвана грибком и насекомыми действиями насекомых, грибком и т.д.;
- изменение конструкции, компонентов, материалов, агрегатов и интегрируемых модулей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного

Образовано Ваше вимінання – що основна частина асортименту – технічні складові товари його видового назначення (електроенергетичні, флотатори, фальш-таків та ін.).
Указаний товари, согласно Постанові Ради Міністрів України № 2463, обліковані як товари надалінського контингента. Видані також товари не підлягають Законом РР № 07.02.1992 № 2300-1.

Товар неподільного якості

Если в приобретенном Вам товаре имеются недостатки, то вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст. 18 Закона РР № 07.02.1992 № 2300-1 (здесь приведены
предметы). Для этого можно обратиться в сервисный центр Максимол по телефону в 800-200-85-66
или написать на электронную почту поддержки клиентов support@maximol.com.ua. Срок подачи
требования – 15 календарных дней с момента выявления недостатка в товаре. Согласно Закону РР
№ 924, то указанные в ст. 18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней
с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружены существенные недостатки;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в соответствии более тридцати дней в течение каждого года
из-за неисправности его в связи с необходимостью непрерывного устранения производственных
недостатков.

Если у Вас осталось какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара,
свяжитесь с нами через техническую поддержку в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение
WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приложения ниже
камерой вашего смартфона.

7. Техника безопасности

- Работающим с радиодальностью в области применения средств радиосвязи, Вы можете быть привлечены к ответственности за нарушение законов;
- Не используйте радиостанцию и не заряжайте аккумуляторы в местах хранения топлива или взрывоопасных веществ;
- Выключите радиостанцию перед прибытием во взрывоопасные зоны и испытательные полигоны, где использование радиостанции запрещено;
- Не используйте несправной антенну, прикосновение к ней может вызвать ожог, а радиостанция может выйти из строя;
- Не пытайтесь включать радиостанцию;

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоправимых расходов или затрат времени, или является неоднозначным, и проявляется вновь после его устранения);

- чтобы устроиться на работу в бюджетные (государственные) учреждения;
- пытаясь получить высококвалифицированные и квалифицированные рабочие места;
- иные случаи, предусмотренные законодательством.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Принятное использование!
Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**