

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Умный кодовый замок Daimen с Bluetooth



### СОДЕРЖАНИЕ


1. Характеристики.....	3
2. Установка .....	3
3. Пароль.....	4
4. Прочее.....	5

### 1. Характеристики


Материал	цинковый сплав
Уровень безопасности	высший уровень
Применим к типу двери	бронированная дверь, деревянная дверь, стеклянная дверь
Применимая толщина двери	40-100 мм
Электростатическая защита	15 кВ
Входное напряжение	3,6-5V
Рабочий ток	<135 мА
Ток в режиме ожидания	<10µА
Рабочая температура	-20-70°С
Устойчивость к давлению	100,000 раз
Режим питания	3 батареи AAA (не входят в комплект)

### 2. Установка

Открутите винт, снимите замок. Установите цилиндр, переднюю и заднюю панели, боковые панели.




Снимите замок и ручку.




Установите умную часть, отрегулируйте положение.




Установите замок:




Установите ручку, затяните винты. Проверьте работу при помощи задней ручки.



Снимите пластину, чтобы установить 3 батареи типа «AAA».



При аварийной ситуации снимите пластину, вставьте механический ключ и проверните на 30 градусов. Откройте дверь при помощи ручки.



### 3. Пароль

Откройте приложение «Lions housekeeper (TT LOCK)». Нажмите на «+». Выберите подходящий замок. Нажмите «Далее», выберите соответствующий замок, нажмите «+», затем назовите дверной замок, нажмите «Далее», администратор Bluetooth успешно добавлен. (Для добавления администратора требуется, чтобы на телефоне были включены Bluetooth и информация о местоположении).

Установка:

Выберите «Настройки» — «Пароль администратора» — «Пароль» — введите 4–9 цифр в приложении, а затем подтвердите, администратора был успешно изменен.

**Пароль для двери:**

Если срок действия пароля истек, на замке двери загорается красный свет.

Если вы ввели неправильный пароль 5 раз подряд, Система блокируется и разблокируется через 5 минут.

**4. Прочее**

**Напоминание об истечении срока действия ключа или пароля:**

Для ключа, срок действия которого истекает (желтый показывает оставшиеся дни) и напоминание об истечении срока действия (красный).

**Настройки управления группами ключей:**

Позволяет группировать ключи в учетной записи.

**Просмотр и управление паролями:**

Все сгенерированные пароли можно просматривать и управлять ими в модуле управления паролями. Это включает в себя изменение пароля, удаление пароля, сброс пароля и разблокировку пароля.

**Добавление шлюза:**

Подключите телефон к сети Wi-Fi, к которой подключен шлюз.

Нажмите на «+» в правом верхнем углу и введите пароль Wi-Fi и имя шлюза на странице «Добавить».

Нажмите и введите пароль учетной записи приложения для аутентификации.

Нажмите и удерживайте кнопку настройки на шлюзе в течение 5 секунд. Зеленый индикатор мигает, указывая на то, что шлюз перешел в режим дополнения.

После добавления шлюза он начнет искать замки. Через время вы сможете увидеть, какие замки находятся в зоне его действия в приложении. После того, как замок привязан к шлюзу, им можно управлять через шлюз.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!